


# 使用说明

## 产品介绍：



- 1、本产品采用 Micro\_USB 线进行充电，使用前请把电充满。
- 2、本产品最多可容纳 40 枚指纹。最先录入的 2 枚指纹即为管理员。
- 3、本产品出厂时默认为体验模式，任意指纹可开锁。

## ■ 灯光定义：

红色闪 1 下：录入单次失败/验证失败

绿色闪 1 下：录入单次成功/验证通过

绿色亮 1 秒：录入指纹成功/删除操作成功

蓝色闪烁：录入指纹状态

蓝灯长亮：验证管理员

红色长亮：指纹清除状态，验证管理员

## ■ 管理员注册：

- 1、手指长按指纹头 5 秒，等待蓝灯闪烁，此时松开手指，蓝灯常亮，表示进入注册模式。
- 2、将要录入的手指连续按压指纹头 5 次（，绿灯闪 1 次表示此次录入成功，红灯闪 1 次表示此次录入失败），拿开手指再次按压，连续 5 次录入即完成整枚手指的录入，第 5 次录入成功是绿灯亮 1 秒表示注册成功。

## ■ 用户指纹录入：

1、未录入指纹状态下，按下指纹传感器保持 8 秒，等待蓝灯闪一下，此时松开手指，绿灯闪烁，表示可以开始录入手指，录入方法请看第 2 点；

已录入过的指纹状态下，按下指纹传感器保持 8 秒，等待蓝灯闪一下，此时松开手指，蓝灯长亮，验证管理员通过后，绿灯闪烁，表示可以开始录入手指，录入方法请看第 2 点；

2、将需要录入的手指按压指纹表面，蓝灯闪 1 次表示此次录入成功，红灯闪 1 次表示此次录入失败，拿开手指再次按压，可调整不同角度，连续 5 次录入成功即可完成整枚手指的录入，第 5 次录入是绿灯这 1 秒提示；

3、最多可容纳 40 枚指纹，第一和第二枚指纹为管理员指纹。

## ■ 恢复出厂设置

- 1、 按下按键保持 12 秒，等待红灯长亮（期间会先闪蓝灯），此时松开手指，验证管理员指纹，验证通过后绿灯亮 1 秒表示所有指纹删除成功，恢复到出厂模式。

## ■ 充电显示

充电中红灯长亮，充满电红灯灭掉。

### 注意：

**用户在申请返厂售后服务前，请务必将挂锁恢复**

### **到出厂模式**

## ■ 开锁

- 1、 已注册录入的指纹识别一次立即开锁，出厂模式任意指纹都可开锁。

# 合格证

产品名称： 智能挂锁

检验员：

检验日期：

# 保 修 卡

请妥善保管此卡，凭此卡可享受本公司提供的任何质量服务，三个月内出现任何质量问题，均可享受免费保修。